

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ



tuncmatik
www.tuncmatik.com iyi elektrik



tuncmatik

My Charger

7/11/22 кВт

My Charger (устройство для зарядки переменным током бытового и офисного назначения)

Tuncmatik My Charger (устройство для заряда переменным током) – самое подходящее решение для дома и работы с максимальной выходной мощностью от 7 до 22 кВт и КПД 99%. Устройства этого типа отличают легкий монтаж на стену, легкая адаптация под потребности пользователя и особый дизайн, создающий ощущение металлической поверхности при контакте. Зарядные устройства для электромобилей Tuncmatik My Charger имеют стильный дизайн, снабжены сенсорным экраном с диагональю 4,3 дюйма и могут быть легко подключены к автомобилю или к телефону через Wi-Fi.

Прочие характеристики:

- Класс защиты IP65, антивандальный корпус IK10 и сенсорный экран IK8
- Счетчик, пригодный для коммерческого учета
- Кнопка аварийного отключения
- Зарядный пистолет 1-го типа (опция)
- Стандартный кабель длиной 4 м (опция 7,6 м)
- Идентификация пользователя с помощью персонального идентификационного номера (PIN)



ТИП ЗАРЯДКИ AC ТИП ЗАРЯДКИ CHARGE TYPE	ETHERNET (RJ45)  ETHERNET (RJ45)
ЧИСЛО ПИСТОЛЕТОВ 1 NUMBER OF GUNS	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65 PROTECTION CLASS
Wi-Fi  Wi-Fi	ПОЛНАЯ ЗАЩИТА  FULL PROTECTION
СЕНСОРНЫЙ ЖК ДИСПЛЕЙ  LCD TOUCHSCREEN	ЗАЩИТА PIN-КОДОМ **** PIN PROTECTION

Применение:

- Частные дома
- Квартиры
- Кондоминиумы
- Коттеджи
- Рабочие места



tuncmatik

My Charger

7/11/22 кВт

Общая информация



Сенсорный ЖК дисплей с диагональю 4,3 дюйма



1. Время заряда
2. Тип зарядки
3. Зарядное напряжение
4. Плата за зарядку
5. Энергия заряда
6. Зарядный ток
7. Изменение типа зарядки
8. Кнопка останова
9. Состояние сети
10. Выбор языка

Поддержка для 2 типов зарядных пистолетов (возможна разная длина кабеля)



1-й тип

2-й тип

Кнопка аварийного останова для немедленного прекращения заряда по соображениям безопасности

Кнопку аварийного останова можно использовать в следующих случаях:

- При пожаре, поражении электрическим током или утечке тока из зарядного устройства Tuncmatik;
- При неисправности устройства, невозможности остановить заряд, проблемах с внутренними цепями устройства;
- При попадании воды в шкаф или срабатывании звуковой сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки аварийного останова зарядка прекращается и загорается индикатор неисправности. Если кнопка была нажата случайно, просто поверните ее вправо, чтобы вернуться к нормальному режиму работы.

tuncmatik

My Charger

7/11/22 кВт

МОДЕЛЬ	7 кВт	11 кВт	22 кВт
Тип зарядки	3-й режим заряда		
ВХОД			
Фазы	1P + N + PE	3P + N + PE	3P + N + PE
Входная мощность переменного тока	7 кВт / 32 А при 220 В, 50 Гц	11 кВт / 16 А при 380 В, 50 Гц	22 кВт / 32 А при 380 В, 50 Гц
Диапазон напряжения	~220/230/240 В	~380/400/415 В	
Диапазон частот	50 / 60 Гц		
ВЫХОД			
Выходная мощность переменного тока	7 кВт / 32 А при 220 В, 50 Гц	11 кВт / 16 А при 380 В, 50 Гц	22 кВт / 32 А при 380 В, 50 Гц
Максимальный ток	32А	16А	32А
ПИСТОЛЕТ И КАБЕЛЬ			
Разъем	Один пистолет 2-го типа для зарядки переменным током		
Кол-во обслуживаемых электромобилей	1		
Длина кабеля	4 м (опционально 7,6 м)		
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ			
Счетчик электроэнергии	Счетчик, пригодный для коммерческого учета		
Защита	От сверхтока, перенапряжения, пониженного напряжения, короткого замыкания на землю; встроенная защита от импульсных перенапряжений		
Категория перенапряжения	Type III		
Кнопка аварийного останова	Есть		
Связь по сотовой сети	Не применимо		
Подключение	Wi-Fi		
Протоколы передачи данных	Не применимо		
Аутентификация пользователя	Персональный идентификационный номер (PIN)		
Считыватель RFID	Не применимо		
Пользовательский интерфейс	Сенсорный ЖК экран с диагональю 4,3 дюйма (опция – 5 дюймов)		
Индикация состояния	3 индикатора		
Монтаж	На стену или подставку (кабель можно намотать на крюк)		
Класс защиты	IP65, IK10 (шкаф), IK08 (сенсорный экран)t		
Выбор языка	Английский, Турецкий, Русский		
ГАБАРИТЫ И МАССА			
Д x В x Ш (мм)	100 x 280 x 406		
Масса (кг)	6		
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ			
Температура эксплуатации	от -35 °С до 55 °С		
Температура хранения	от -40°С до 80°С		
Влажность	<95% (без конденсации)		
Высота над уровнем моря	До 2000 м		
СТАНДАРТЫ			
Кодексы и стандарты	IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12		
Стандарты по безопасности	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955		